



Altronpower

El **UPS** proporcionan la mejor protección para sus servidores y equipos de comunicaciones, así como para redes de datos de hasta 75 puestos de trabajo.

Esta línea de **UPS** proporcionan una onda sinusoidal pura a la salida, con un THDI óptimo y doble conversión de onda, asegurando un tiempo de conmutación de 0 segundos. Adicionalmente, pueden ser configuradas para monitorear y administrar remotamente mediante los accesorios LAN o SNMP.



FASE	Single Phase in, Single Phase out		
INPUT VOLTAJE	110VAC~288VAC		
	100% load@>176VAC; 80% load@>154VAC; 70% load@>132VAC; 50% load@>110VAC		
ENTRADA PF	≥0.97		
FRECUENCIA DE ENTRADA	40Hz~70Hz		
OUTPUT PF	0.9		
OUTPUT VOLTAJE	220V/230V/240V		
REGULACIÓN DE VOLTAJE	± 1 %		
THDU	≤2% THD, Linear Load		
	≤ 5.5% THD, None-linear	≤ 5% THD, None-linear	≤ 5% THD, None-linear
RELACIÓN DE CRESTA	3:1		
EFICIENCIA	87.0%	91.0%	90.0%
RUIDO	<43dB@<70%Load, <47dB@>70%Load	<45dB@<70%Load, <50dB@>70%Load	<45dB@<70%Load, <50dB@>70%Load
CAPACIDAD DE SOBRECARGA	Modo Invertido:105%~130%: to bypass after 1 min;150%: to bypass after 30Sec		
	Modo Batería:105%~130%:shutdown after 10Sec ; 150%:shutdown after 5Sec		

BATERÍA	MODELO	12VDC/7Ah	Depende de la batería externa	12VDC/7Ah	Depende de la batería externa	12VDC/7Ah	Depende de la batería externa	
	CANTIDAD	3		6		8		
	CARGA MAX. CORRIENTE	1A	8A	1A	8A	1A	8A	
	VOLTAJE	36VDC		72VDC		96VDC		
INTERFAZ		RS232,EPO						
OPCIONAL		Kit Inteligente, USB (Tipo B) ,SNMP, Surge protección						
PESO(Kg)		12		6	2 1 5	1 0 . 5	25.6	11.5



Dirección: Pje. Cesar vallejo Mz.76 Lt. 02 Chillón Los olivos Lima -Perú
 Teléfono: (51-01) 540-1883 movistar 999839589 Entel: 960707515
 Email: ventas@altronpowerperu.com / www.altronpowerperu.com